



MOTORE FRESATORE BFW 40/E PROXXON

Motore fresatore BFW 40/E. Con alimentatore. Velocità da 900 a 6.000 giri/min.

Albero portafrese passante con tripla cuscinettatura (senza ingranaggi). Quindi assenza di vibrazioni e rumori con elevata concentricità.

Testata della cassa motore in pressofusione d'alluminio con collare da 43 mm (a norma europea). Ampio e maneggevole interruttore con funzione di arresto d'emergenza. Una chiara tabella facilita la preselezione del numero di giri indicato per forare e fresare nei diversi materiali.

Ulteriori dati tecnici:

Alimentatore con regolazione elettronica ad onda piena da allacciare alla 220 - 240 V.

Tensione in uscita 40 Volt corrente continua.

Massima potenza assorbita 250 W.

Numero di giri registrabile in continuo da 900 a 6.000/min.

Peso kg. 4,2.

In dotazione pinze di serraggio 2,35 - 3,0 - 4,0 - 5,0 e 6,0 mm.

Due chiavi di servizio in dotazione.

SKU 12751